



Зарядные устройства для свинцово-кислотных аккумуляторов


Зарядные устройства ВОСТОК осуществляют заряд и поддержание оптимального напряжения в свинцово-кислотных аккумуляторных батареях.

ЗУ ВОСТОК обладают повышенной безопасностью: встроенными предохранителями, защитой от перезаряда, короткого замыкания и переполюсовки. Все зарядные устройства оснащены световым индикатором, что позволяет оценить состояние аккумуляторной батареи и упрощает работу с устройством.

Технические характеристики

	ЗУ ВОСТОК				
	220-6-0,7	220-6-2	220-12-0,3	220-12-0,7	220-12-1
Входное напряжение, В	220	220	220	220	220
Максимальная мощность потребления, Вт	8	21	7	15	23
Выходное напряжение, В	6	6	12	12	12
Максимальный зарядный ток, А	0,7	2	0,3	0,7	1
Диапазон заряжаемых емкостей, Ач	2-7	6-18	1-3	2-7	3-10
Габариты устройства (ДхШхВ), мм	80x50x57	82x55,5x47	80x50x57	80x50x57	80x50x57
Тип коннектора	"крокодил"	"крокодил"	"крокодил"	"крокодил"	"крокодил"

Повышенная безопасность



Защита
от короткого
замыкания



Защита
от переполюсовки





Встроенные
предохранители



Защита
от перезаряда

Порядок действий при работе с устройством



Внимание! Перед началом использования внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.

Зарядное устройство «ЗУ Восток 220-6-2» для герметизированных свинцово-кислотных аккумуляторов

Световая индикация

Красный: аккумулятор заряжается.

Зеленый: поддерживающий режим заряда;
устройство включено в сеть.

Эксплуатация

- Параметры входного напряжения 220В, 50Гц
- Убедитесь, что напряжение зарядного устройства соответствует номинальному напряжению аккумулятора.
- Подключите зарядное устройство к аккумуляторной батарее.

Соблюдайте полярность подключения:
красный – положительный, черный – отрицательный.

- Подключите зарядное устройство к сети питания. Красный индикатор означает, что аккумулятор заряжается.
- Зеленый свет индикатора будет означать, что аккумулятор заряжен и находится в поддерживающем режиме заряда.
- Сначала отключите зарядное устройство от сети питания, затем отсоедините его от аккумулятора.

Техника безопасности

- Обращайте внимание на корректность подбора подходящего по параметрам зарядного устройства к аккумуляторной батарее.
- Не оставляйте зарядное устройство подключённым к сети питания, если в это время не происходит заряд аккумулятора.
- Не подпускайте детей к зарядному устройству.
- Только для использования в помещении. Отключите зарядное устройство от сети питания, когда заряд аккумуляторной батареи завершён.
- Береж от механических повреждений и не допускать контакта с водой.
- Внимание! Зарядное устройство запрещено применять для непerezаряжаемых батарей!
- Всегда заряжайте аккумуляторную батарею сразу после использования.

Алгоритм заряда аккумуляторной батареи

